

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-fotoelektryczny-3-170mm-m18-10-30v-dc-pnp-m12-4-piny-250hz-prosty-metal-odbiciowy-vte18-4p2240-6013407-p-366600.html>

Czujnik fotoelektryczny 3-170mm M18
10-30V DC PNP M12 4-piny 250Hz
prosty metal odbiciowy VTE18-4P2240
6013407

Numer katalogowy	VTE
Kod producenta	6013407
Producent	SICK

Opis produktu

- Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem: Nie
- Z innym wyjściem analogowym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSD: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSI: Nie
- Czas reakcji [ms]: 2
- Maksymalny prąd wyjściowy [mA]: 100
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Rodzaj materiału powierzchni optycznej: Tworzywo sztuczne
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 250
- Typ oświetlenia: Światło podczerwone
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie
- Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
- Z funkcją czasową: Nie
- Wyjście analogowe 0 V ... 10 V: Nie
- Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe -10 V ... +10 V: Nie
- Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Średnica czujnika [mm]: 18
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Z blokadą ponownego zadziałania: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Stopień ochrony (IP): IP67
- Temperatura otoczenia [°C] od: -40
- Temperatura otoczenia [°C] do: 60
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 10
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 30
- Klasa ochrony sprzętu: Klasa ochronności 3
- Funkcja przycisku: Tryb jasny/ciemny