

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-fotoelektryczny-xuk-odbiornik-sn-30m-1224vdc-m12-xuk2apanm12r-p-345519.html>



Czujnik fotoelektryczny XUK, odbiornik, Sn 30m, 12..24VDC, M12 XUK2APANM12R

Cena brutto	958,79 zł
Cena netto	779,50 zł
Kod producenta	XUK2APANM12R
Kod EAN	3389110161632
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Rodzaj napięcia: DC
- Maksymalny prąd wyjściowy [mA]: 100
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Temperatura otoczenia [°C] do: -25
- Kąt otwarcia [°]: 0
- Z funkcją czasową: Nie
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 250
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych: 0
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC [V] do: 12
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Prostopadłościan
- Klasa ochrony laserowej: Inne
- Typ oświetlenia: Światło podczerwone
- Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym: Odbiornik
- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 0
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Z blokadą ponownego zadziałania: Nie
- Czas reakcji [ms]: 2
- Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
- Rodzaj materiału powierzchni optycznej: Tworzywo sztuczne
- Wyjście analogowe 0 V ... 10 V: Nie
- Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe -10 V ... +10 V: Nie
- Materiał koszulki kabla: Inne
- Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
- Szerokość czujnika [mm]: 50
- Średnica czujnika [mm]: 0
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Wysokość czujnika [mm]: 50
- Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie

-
- Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie
 - Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie
 - Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie
 - Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie
 - Z interfejsem komunikacyjnym SSD: Nie
 - Z interfejsem komunikacyjnym SSL: Nie
 - Długość czujnika [mm]: 0
 - Maksymalna odległość przełączników [mm]: 45000
 - Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem: Nie
 - Z innym wyjściem analogowym: Nie
 - Znamionowa strefa działania [mm]: 30000
 - Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Inne
 - Sposób łączenia na wyjściu: PNP
 - Rodzaj funkcji przełączania: Styk zwierny (NO)
 - Klasa ochrony sprzętu: Klasa ochronności 0
 - Procedura nastawiania: Inne
 - Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1: 1
 - Funkcja przycisku: Tryb ciemny