

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-m12-2mm-zakryty-10-30v-dc-pnp-1r-m12-4-piny-2khz-65mm-ime12-02bpoz0s-1040736-p-364069.html>

Czujnik indukcyjny M12 2mm zakryty 10-30V DC PNP 1R M12 4-piny 2kHz 65mm IME12-02BPOZC0S 1040736

Numer katalogowy	IME
Kod producenta	1040736
Producent	SICK

Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 200
- Powłoka obudowy: Niklowanie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Odporność na ściskanie: Nie
- Szerokość czujnika [mm]: 12
- Wysokość czujnika [mm]: 12
- Długość czujnika [mm]: 65
- Średnica czujnika [mm]: 12
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Strefa działania [mm]: 2
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk rozwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 2000
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 10
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 30
- Zakres napięcia zasilającego [V] od: 10
- Zakres napięcia zasilającego [V] do: 30