

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-m18-5mm-zakryty-10-30v-dc-npn-1r-m12-4-piny-1khz-50mm-ime18-05bnoz0k-1040945-p-363900.html>

Czujnik indukcyjny M18 5mm zakryty 10-30V DC NPN 1R M12 4-piny 1kHz 50mm IME18-05BNOZC0K 1040945

Numer katalogowy	IME
Kod producenta	1040945
Producent	SICK

Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 200
- Powłoka obudowy: Niklowanie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Odporność na ściskanie: Nie
- Szerokość czujnika [mm]: 18
- Wysokość czujnika [mm]: 18
- Długość czujnika [mm]: 50
- Średnica czujnika [mm]: 18
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Strefa działania [mm]: 5
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk rozwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: NPN
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 1000
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 10
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 30
- Zakres napięcia zasilającego [V] od: 10
- Zakres napięcia zasilającego [V] do: 30