

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-m18-8mm-zakryty-10-30v-dc-pnp-1r-m12-4-piny-1khz-69mm-ime18-08bpoz0s-1040970-p-363878.html>

# Czujnik indukcyjny M18 8mm zakryty 10-30V DC PNP 1R M12 4-piny 1kHz 69mm IME18-08BPOZC0S 1040970

|                  |         |
|------------------|---------|
| Numer katalogowy | IME     |
| Kod producenta   | 1040970 |
| Producent        | SICK    |

## Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 200
- Powłoka obudowy: Niklowanie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Odporność na ściskanie: Nie
- Szerokość czujnika [mm]: 18
- Wysokość czujnika [mm]: 18
- Długość czujnika [mm]: 69
- Średnica czujnika [mm]: 18
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Strefa działania [mm]: 8
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk rozwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 1000
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 10
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 30
- Zakres napięcia zasilającego [V] od: 10
- Zakres napięcia zasilającego [V] do: 30