

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-m30-10mm-zakryty-10-30v-dc-npn-1r-m12-4-piny-0-5khz-71mm-ime30-10bnozcs-1041009-p-363842.html>

Czujnik indukcyjny M30 10mm zakryty 10-30V DC NPN 1R M12 4-piny 0,5kHz 71mm IME30-10BNOZC0S 1041009

Numer katalogowy	IME
Kod producenta	1041009
Producent	SICK

Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 200
- Powłoka obudowy: Niklowanie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Odporność na ściskanie: Nie
- Szerokość czujnika [mm]: 30
- Wysokość czujnika [mm]: 30
- Długość czujnika [mm]: 71
- Średnica czujnika [mm]: 30
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Strefa działania [mm]: 10
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk rozwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: NPN
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 500
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 10
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 30
- Zakres napięcia zasilającego [V] od: 10
- Zakres napięcia zasilającego [V] do: 30