

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-m30-15mm-wystajacy-10-30v-dc-npn-1z-m12-4-piny-0-5khz-52mm-ime30-15nnszc0k-1041021-p-363832.html>

Czujnik indukcyjny M30 15mm
wystający 10-30V DC NPN 1Z M12
4-piny 0,5kHz 52mm
IME30-15NNSZC0K 1041021

Numer katalogowy	IME
Kod producenta	1041021
Producent	SICK

Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 200
- Powłoka obudowy: Niklowanie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Odporność na ściskanie: Nie
- Szerokość czujnika [mm]: 30
- Wysokość czujnika [mm]: 30
- Długość czujnika [mm]: 52
- Średnica czujnika [mm]: 30
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wysuniętym
- Strefa działania [mm]: 15
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk zwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: NPN
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 500
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 10
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 30
- Zakres napięcia zasilającego [V] od: 10
- Zakres napięcia zasilającego [V] do: 30