

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-m8-2mm-zakryty-10-30v-dc-pnp-1z-przewod-3-zyly-2m-4khz-52mm-ime08-02bpszw2s-1040872-p-363986.html>

Czujnik indukcyjny M8 2mm zakryty
10-30V DC PNP 1Z przewód 3-żyły 2m
4kHz 52mm IME08-02BPSZW2S
1040872

Numer katalogowy	IME
Kod producenta	1040872
Producent	SICK

Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 200
- Powłoka obudowy: Niklowanie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Odporność na ściskanie: Nie
- Szerokość czujnika [mm]: 8
- Wysokość czujnika [mm]: 8
- Długość czujnika [mm]: 52
- Średnica czujnika [mm]: 8
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Strefa działania [mm]: 2
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk zwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Kabel
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 4000
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 10
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 30
- Zakres napięcia zasilającego [V] od: 10
- Zakres napięcia zasilającego [V] do: 30