

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/lacznik-magnetyczny-xcs-dmc-zlacze-m12-1-nc1-no-nc-stopniowane-xcsdmp590l01m12-p-344142.html>



Łącznik magnetyczny XCS-DMC, złącze M12, 1 NC+1 NO, NC stopniowane XCSDMP590L01M12

Cena brutto	675,33 zł
Cena netto	549,04 zł
Kod producenta	XCSDMP590L01M12
Kod EAN	3389119012386
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wysuniętym
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Inne
- Gwarantowana strefa zadziałania dla wyłączenia [mm]: 0
- Gwarantowana strefa zadziałania dla włączenia [mm]: 0
- Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 1389-1: Poziom e
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych: 0
- Powłoka obudowy: Inne
- Minimalny prąd wyjściowy [mA]: 0
- Rodzaj napięcia: DC
- Sposób łączenia na wyjściu: Styk przekaźnika
- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 100
- Znamionowe napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
- Strefa działania [mm]: 20
- Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Rodzaj aktywacji: Magnes
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Szerokość czujnika [mm]: 25
- Wysokość czujnika [mm]: 88
- Długość czujnika [mm]: 13
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Prostopadłościan
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1: 1
- Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61508: 3
- Temperatura otoczenia [°C] do: -25
- Możliwość rozpoznania stanu zwarcia / zwarcia poprzecznego: Tak
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Tak
- Stopień ochrony (IP): IP67
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 0
- Średnica czujnika [mm]: 0
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Inne