

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/licznik-zuzycia-energii-elektrycznej-1-faz-3-faz-dwukierunkowy-z-analiza-parametrow-sieci-le-03mq-p-261907.html>

Licznik zużycia energii elektrycznej 1-faz / 3-faz dwukierunkowy z analizą parametrów sieci LE-03MQ

Cena brutto	971,39 zł
Cena netto	789,75 zł
Kod producenta	LE-03MQ
Producent	F&F

Opis produktu

- Skalibrowany: Nie
- Impuls I (zbocze opadające, tristate): Nie
- Impuls M (zbocze narastające): Nie
- Impuls P (zbocze opadające): Nie
- Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych: Nie
- Sposób połączenia licznika: Połączenie bezpośrednie
- Rodzaj mierzonej energii: Pomiar energii czynnej
- Model: Pomiar bezpośredni
- Prąd znamionowy przy współpracy z przekładnikiem prądowym: Brak
- Napięcie znamionowe [V] 1: 230
- Napięcie znamionowe [V] 2: 400
- Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] do: 50
- Z elektronicznym generatorem impulsów: Tak
- Klasa dokładności: 1
- Z wyjściem impulsowym: Nie
- Sposób montażu: Do wbudowania
- Wersja modułowa: Tak
- Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] od: 50
- Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] do: 50
- Odpowiednie do: Pobór/zwrot
- Rodzaj wskaźnika: Cyfrowy
- Maksymalny prąd (Imax) [A]: 100
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: 2
- Typ licznika: Elektroniczny
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Rodzaj interfejsu: RS-485
- Blokada cofania licznika: Nie
- Legalizowany: Nie
- Wyjście impulsowe: Elektryczny
- Liczba faz: Trójfazowe z przewodem neutralnym
- Pomiar profilu obciążenia: Nie
- EDL40/EEC40: Nie
- Z blokadą kodem: Nie
- Sterowanie taryfami: Zewnętrzny
- Liczba impulsów od/do [Imp/kWh (kvarh)] do: 100
- Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do od: 100
- Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do do: 289
- Napięcie odniesienia (Un) L-L od/do [V] od: 173
- Napięcie odniesienia (Un) L-L od/do [V] do: 500