

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/wylacznik-krancowy-1r-1z-migowy-metal-trzpień-xckm110-p-407174.html>

Wyłącznik krańcowy 1R 1Z migowy metal trzpień XCKM110

Cena brutto	467,68 zł
Cena netto	380,23 zł
Numer katalogowy	OsiSense XC
Kod producenta	XCKM110
Kod EAN	3389110646429
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Długość czujnika [mm]: 30
- Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] do: 70
- Wymuszone rozłączanie: Tak
- Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] od: -25
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V [A]: 10
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V [A]: 6
- Wyjście elektroniczne: Nie
- Liczba styków rozwiernych: 1
- Znamionowy prąd pracy Ie w DC-13, 125 V [A]: 0.5500
- Rodzaj elementu przełączającego: Popychacz kopułkowy
- Szerokość czujnika [mm]: 64
- Znamionowy prąd pracy Ie w DC-13, 24 V [A]: 2.8000
- Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa: 0
- Materiał obudowy: Metal
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230V [A]: 0.2700
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V [A]: 3
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Przepust kablowy PG
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Ze wskaźnikiem stanu: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP66
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Funkcja przełączająca: Styk migowy
- Liczba styków przełącznych: 0
- Powłoka obudowy: Inne
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Prostopadłościan
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Obudowa zgodna z normą: Tak
- Liczba styków zwiernych: 1