

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/wylacznik-krancowy-bezpieczenstwa-2r-zestyk-wolnoprzelaczajacy-bez-blokady-preventa-xcspa791-p-415994.html>

Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa 2R zestyk wolnoprzelaczający bez blokady PREVENTA XCSPA791

Cena brutto	355,00 zł
Cena netto	288,62 zł
Numer katalogowy	Preventa
Kod producenta	XCSPA791
Kod EAN	3389110720525
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V [A]: 6
- Znamionowy prąd pracy Ie w DC-13, 125 V [A]: 0.5500
- Powłoka obudowy: Inne
- Ze wskaźnikiem stanu: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Tak
- Szerokość czujnika [mm]: 30
- Wysokość czujnika [mm]: 93.5000
- Długość czujnika [mm]: 30
- Wymuszone rozłączanie: Tak
- Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa: 0
- Liczba styków rozwiernych: 2
- Liczba styków zwiernych: 0
- Liczba styków przełącznych: 0
- Rodzaj elementu przełączającego: Styk wolnoprzelaczający
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V [A]: 10
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V [A]: 3
- Znamionowy prąd pracy Ie w DC-13, 24 V [A]: 2.8000
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230V [A]: 0.2700
- Obudowa zgodna z normą: Tak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Prostopadłościan
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Przepust kablowy PG
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Stopień ochrony (IP): IP67
- Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] od: -25
- Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] do: 70